

● RI-900 控制器



● 產品規格

- ◆ Intel 8051 相容系列單晶片處理器。
- ◆ 64KB 內建程式記憶體。
- ◆ 內部及外部雙重 WATCH DOG 監視。
- ◆ 資料記憶體採 FLASH RAM 設計，容量達 128K，讀寫週期 100 萬次。
- ◆ 輸入裝置 16 鍵矩陣式鍵盤。
- ◆ 具外接讀頭 WEIGAND 信號介面，可連接 Mifare 或 EM 系列讀頭。
- ◆ 可選擇讀取 16 進位或 10 進位編號卡片，16 進位又可設定有效位數為 16、20 或 24 位元。
- ◆ 操作模式有僅感應卡、感應卡加密碼、感應卡或按密碼三種模式。
- ◆ 卡片容量：連續或任意卡號 10 萬張。
- ◆ 單機卡片增減可採單張或整批方式操作，整批增減最大容量一次 9999 張。
- ◆ 具查詢卡號功能。
- ◆ 具反脅迫、開門逾時未關、強行進入等警報輸出。
- ◆ 具反破壞功能。
- ◆ 開門時間可設定 1~255 秒，動作方式也可改為提供防盜主機做設定解除之用。
- ◆ 開門逾時未關警報時間 1~255 秒。

- ◆電源供應 DC12~15V，最大耗電量 100mA。
- ◆繼電器接點輸出容量：2A/120Vac。
- ◆工作溫度範圍：0° ~55°C。
- ◆外型尺寸：145mm(長)x102mm(寬)x31mm(高)。