

BA-416 16通道數位輸出卡



產品規格：

- ◆ 本功能卡為16 通道之數位輸出卡，提供16 點 LATCH 型繼電器乾接點輸出。繼電器動作直接由接點 回授偵測，可確實得知 接點動作是否正常。電路採單晶片CPU 設計，並有WATCH DOG監視穩定度高。
- ◆ 具256Bytes SRAM暫存記憶體
- ◆ 具8K Bytes程式記憶體空間(EEPROM)
- ◆ 具一組RS-485通訊界面。 傳輸距離：4000英尺以上
- ◆ 具電源指示燈，CPU診斷指示燈，傳送指示燈及接收指示燈
- ◆ 具一組站碼識別指撥開關(DIP Switch)，最大可編至128站
- ◆ 每組輸出通道具兩組輸出訊號(a,b)
- ◆ 電源：DC 12V。耗電量：最大 DC 300mA
- ◆ 輸出訊號：SPDT(單刀雙擲)乾接點。
- ◆ 繼電器接點：AC110V 0.5A 或 AC24V 1A
- ◆ 繼電器接點壽命：100萬次。 繼電器電力消耗：DC 5V，30mA
- ◆ 繼電器接點復歸時間：5 msec。 繼電器絕緣阻抗：1,000MΩ
- ◆ 外型尺寸：160mm (長) x 110mm (寬) x 37mm (高)